wizarpos 使用手册

2013-09-22

1	开机	3
2	慧银桌面	4
	2.1 浏览 pos 机上安装的应用	4
	2.2 更换壁纸	4
3	设置	6
	3.1 进入设置界面	6
	3.2 设置网络	7
	3.2.1 设置 wifi	7
	3.2.2 设置 3G 网络	8
	3.2.3 设置 Ethernet 网络	9
	3.3 设置语言和输入法	9
	3.3.1 设置语言	.10
	3.3.2 设置输入法	.10
	3.4 设置日期和时间	.11
	3.4.1 设置日期和时间	.11
	3.4.2 设置时区	.12
	3.4.3 设置时间格式	-12
4	系统更新使用	.12
	4.1 营业员操作	.12
	4.1.1 进入系统更新	.12
	4.1.2 立即更新	.13
	4.1.3 安装升级	.13
	4.2 管理员操作	.14
	4.2.1 管理员登陆	.14
	4.2.2 重新配置 URL	. 15
	4.2.3 更新配置	.15
	4.3 会出现的异常情况	.16

# 1 开机

如果是 3G 上网,将 3G SIM 卡放到下图所示的位置。



确认 pos 已接好电源,打开开机键(注:正对 pos 的屏幕,开机键在 pos 右侧后方),进 入开机界面,稍等片刻,欢迎界面结束后进入屏锁界面,向右滑动解锁后,进入慧银桌面桌面。

# 2 慧银桌面

## 2.1浏览 pos 机上安装的应用

在慧银桌面的桌面展示 pos 机上安装的应用,并提供启动按钮,当安装的应用超过一个 屏幕最大能够显示的个数,支持左右滑动,来浏览更多。

### 2.2更换壁纸



图 2.2-1 一次点击第一步和第二步进入壁纸选择的预览。



图 2.2-2

点击你想要设置的桌面壁纸的缩略图的上方的设置壁纸按钮,壁纸设置成功,如图 2.2-3 所示。



图 2.2-3

# 3 设置

## 3.1进入设置界面

<u>开发样机</u> DriverTester			开发样机
开发样机	■ 第一步 <sup>編紙</sup>	より	<del>和二</del> 少 开发样机
	*	Ð	1:33 📚 🖬 🕼

图 3.1-1



一次点击第一步和第二步进入设置界面。如图 3.1-2 所示。

图 3.1-2

## 3.2设置网络

### 3.2.1 设置 wifi

开发科型		扫描 添加区	<b>番发样机</b>
无线和网络	<b>HuiYin2</b> 通过WPA/WPA2进行保护 (受保护的网络可用)	Ţ,	
Ethernet configuration	СМСС	Ŧ	-
Ethernet proxy settings	CMCC-AUTO	<b>Ş</b> .	
<ul> <li>♥ Wi-Fi</li> <li>打开</li> <li>① 流量使用情况</li> </ul>	DIRECT-ABCHEN2922	Ŧ.	5
更多	通过WPA2进行保护(受保护的网络可用) Mousebomb-MacBookPro		
	·····································	÷	-
● ● 显示	ALLCOUNT		
<b>二</b> 存储	通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用) baoxzh_ZY		a
开发样们电池	通过WPA/WPA2进行保护	**	开发样机
		2:23	£ 🦼

#### 图 3.2.1-1

打开 wifi 按钮, 右侧显示的是附近有信号强度的 wifi 热点, 点击其中一个, 进入连接 视图。

开发样	机	1						扫描	遗加	开发样机
天					HuiYin 通过WP4	<b>2</b> /WPA2进行保护 (受保护的			(¢²	
		Ether	HuiVin2						(¢2	
		Ether		10						
A.	<b>(</b> )		信号强度 安全性	强 WP#	VWPA2 PSK				4	
¢	3	流量	密码	1					<b>P</b> <sub>4</sub>	
		更多			显示密码		- 70 - 1			
is			🗌 显示高级选项					输入完成后点	志	
	<b>(</b> )-)	声音		取消			连接		(Þ.	
	D	显示			ALLCO	UNT				
800		存储			CN Wi					
开发样	釽	电池			通过WPA					开发样机
$\rangle$		$\square$					- 5	* 2:	33	3 🛃 🦽 🔋
					图 3.	2.1-2				

输入正确密码后点击连接按键。



图 3.2.1-3

连接完毕后,如图 3.2.1-3 所示,屏幕的右下角多一个 wifi 信号的图标,此时就表示 pos 机已经连上 wifi 网络了。

#### 3.2.2 设置 3G 网络



图 3.2.2-1 一次点击第一步和第二步,进入移动网络设置界面

F发样机。		开发样机
	移动网络设置	
🗊 Ethernet configur		
🗐 Ethernet proxy se	1 九许通过移动网络存取数据	
🗢 Wi-Fi	数据漫游	
① 流量使用情况	漫游时连接到数据服务 	
更多	接入点名称 (APN)	
	仅使用 2G 网络	
(1) 声音	当电 	
● 显示	<b>网络运营商</b> 选择一个网络运营商	
夏 存储		36.信号
发样机电池		开发样如
		2:53 # MI

图 3.2.2-2

勾选已启用数据流量选项,表示连接 3G 网络。如图 3.23.2-2 所示,如果连接上 3G 网络,右下角会有 3G 信号展示。如图表示连接成功,没有信号则表示连接失败。

### 3.2.3 设置 Ethernet 网络

## 3.3设置语言和输入法

开发样如					Я	发样机
<u>م</u>	帐户与同步		び置 语言 <sup>中文 (中国)</sup>			
¢ 1	位置服务		拼写更正		幸	
<b>A</b> :	安全		个人词典			
<b>A</b> i	语言和输入法	键盘和	输入法			
<b>④</b> 前 系統	备份和重置		<b>默认</b> <sup>谷歌拼音输入法</sup>			
0	日期和时间		Android 键盘 <sub>英语(美国)</sub>		· · ·	
* *	辅助功能		Japanese IME		ヰ	
{};	开发人员选项					
() ÷	关于手机		谷歌拼音输入法		푝	
开发样机		语音			Я	发样机
$\bigcirc$				<b>•</b> (	3:12🐨	8 🦼 🎚

图 3.3-1

开发样机	<u>a</u>		开发	样机
个人				
S	帐户与同步	العربية		
¢	位置服务	فارسى		
<b>≙</b>	安全	हनिदी		
A	语言和输入法     -       备份和重置     -       日期和时间     -			
Ð		ไทย		
系统		한국어		
0				
*	辅助功能			
{}	开发人员选项	中文 (繁體)		
()	关于手机	中文 (简体)		
开发样机			开发	样机
Ç		3:24	¢۲	4

如图 3.3-1 所示,点击语言,进入语言选择界面。

#### 图 3.3.1-1



选择一个你需要的语言种类,系统将会刷新语言环境,

图 3.3.1-2

#### 3.3.2 设置输入法

如图 3.3-1 所示,点击默认,进入输入法选择界面。

开发样机	The second se				开发样机
设备			语言 (中国)		
<b>€</b> (-1)	声音				2
0	显示	选择输入法	拼写更正		<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>
	存储				
<b>a</b>	电池	央语(美国) Android 键盘			
		Japanese IME			
	应用程序	公野拼音给入注			
个人		百朝初日祖八次			
S	帐户与同步		配置输入法		
۲	位置服务		Japanese IME		$\overline{\underline{\mathfrak{A}}}_{\overline{\mathfrak{p}}}^{\underline{\mathfrak{h}}}$
۵	安全		谷歌拼音输入法		<u> =</u>
开发样机	语言和输入法				开发样机
÷				ığı	3:32 📚 🖌 🛙
			图 3.3.2-1		

选择你需要的输入法的 radiobox, 该输入法则被设置为默认输入法。

## 3.4设置日期和时间



图 3.4-1

### 3.4.1 设置日期和时间

在 pos 机连网的前提下,勾选自动确定日期和时间,则会通过网络获取的准确的日子和时间,因此,也就不需要自己手动调整:如果没有网络,想要让系统运行在正确时间内,

必须手动调整设置日期和设置时间。

#### 3.4.2 设置时区

开发样的量		开发样机
个人	GMT+6:00	
<b>分</b> 帐户与同步	缅甸时间 (仰光) GMT+6:30	
● 位置服务		
▲ 安全	GMT+7:00	
A. 语言和输入法	克拉斯诺亚尔斯克 GMT+8:00	
<ul> <li>         ・         ・         ・</li> <li>         ・</li> <li></li></ul>	中国标准时间 (北京) GMT+8:00	
① 日期和时间	香港时间 (香港) GMT+8:00	
🖐 辅助功能	吉隆坡	
{ } 开发人员选项	GMT+8:00 個	
① 关于手机	GMT+8:00	
开发样机	台北时间 (台北)	开发样机
	4	) 10:16 📚 🗗 🚛

图 3.4.2-1

点击设置时区,跳转到全球的所有时区的 list 菜单(注:中国标准时间是东八区, 北京时间)。

#### 3.4.3 设置时间格式

支持12小时和24小时制两种时间格式。

# 4 系统更新使用

### 4.1营业员操作

#### 4.1.1 进入系统更新

将左侧菜单滑动到底部,依次点击第一步和第二步。进入我们设置的主界面。



#### 图 4.1.1

#### 4.1.2 立即更新

第三步点击立即更新,在此 URL 的服务器下的此 SN 号上发布的应用的下载任务就会在 通知栏下载。



图 4.1.2

### 4.1.3 安装升级

第四步当下载完成之后点击通知栏某一条已经完成的记录, 会跳转到该应用的安装界

面,如图 4.1.3 所示,点击安装,应用就会被安装到 wizarpos 里面。

设置	S 图秘Pos机收银端
<ul> <li>↑人</li> <li>⑦ 帐户与同步</li> <li>④ 位置服务</li> <li>● 安全</li> <li>▲ 语言和输入法</li> </ul>	上1101 000000 (km)         是否要安装该应用程序?         允许该应用程序了解或使用:         • 网络通信         完全的互联网访问权限         • 您的个人信息         查阅敏感日志数据
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li>存储 修改/删除 SD 卡中的内容</li> <li>硬件控件 拍摄照片和視频</li> <li>系统工具 检索当前运行的应用程序</li> </ul>
<ul> <li>#前助功能     <li>{}开发人员选项</li> <li>①关于手机</li> </li></ul>	全部显示 取消 安装
	î ⊕ ± ± ± 3:26⊽⊿∉⊿≬

图 4.1.3

## 4.2管理员操作

### 4.2.1 管理员登陆

wizarpos的用户分为普通用户和管理员如下图所见,普通用户只有立即更新和提交日志两个功能键,

12111111111111111111111111111111111111	设置	
个人		
♀ 帐户与同步		
● 位置服务	管理员登陆 	
● 安全	① 立即更新	
A 语言和输入法	提交日志	
备份和重置		
	Q URL	
① 日期和时间	受新配置	
业 辅助功能		
<	Q、 启用高级设置	
	WP13191000000099	
		) 2:27 🛜 🖉 🚛

图 4.2.1

管理员则通过点击管理员登陆,并输入正确的密码来完成登陆操作系统更新将开放

URL,更新配置和启用高级设置三个功能菜单。并且在系统的通知区域显示管理员已登录。 (注:如果管理员点击登出, BACK 键或者 DIALOG 界面以外的部分将被认为管理员主动退出 登陆,然而如果管理员是触发 HOME 键跳出了这个设置界面,不会退出登陆,设置界面再次 被唤醒时,依然保持着管理员登陆)

#### 4.2.2 重新配置 URL

一 设置	设置	
个人		
2 帐户与同步	登出	
● 位置服务		
● 安全	▲3 立即更新	
A 语言和输入法	提交日志	
<ul> <li></li></ul>		
	Q URL 重新配置 URL 調素 2:47	
① 日期和时间	●     ●	
业 辅助功能		
{} 开发人员选项		
	☆ SN WP131910000000099 (◎) 管理员已登录	

图 4.2.2

#### 4.2.3 更新配置

点击更新配置,可以看到有两种启动更新方式,一种是开机启动,一种是定时启动。 开机启动就是如果你勾选开机启动项,重新开机,就会自己在后台按照你开机前配置的 URL,在不需要你来到系统更新主界面的情况下,依然帮你做更新操作。

设置	设置		
个人			
€ 帐户与同步	發生		
● 位置服务	管理员已登录		
▲ 安全			
A 语言和输入法			
⊙ 备份和重置	开机启动		
系统			
	定时启动		
① 日期和时间	史新配直		
₩ 辅助功能			
	Q. 启用高级设置		
() 开友入贝远坝			
① 关于手机	SN WP13191000000099		
		1	4:49 🛜 🖉 🔏 🞚

图 4.2.3-1

定时启动就是开设一个闹钟,每天的在你所设定的这个时间点,依然根据你设置的 URL, 启动更新操作,

设置		
全人		
5 帐户与同步	登出	
● 位置服务		
● 安全	수배수차	
A. 语言和输入法		
<ul><li>分 备份和重置</li></ul>	定时 18:06	
系统	持续更新时间	
() 日期和时间	1分钟	
0 H)////////	()) 史和記書	
🖐 辅助功能		
{ } 开发人员选项	○ 启用高级设置	
① 关于手机	SIN	
	() (	) 4:55 <b>≈⊿∉⊿</b> ∥

图 4.2.3-2

### 4.3会出现的异常情况

如果出现下图所示请配置 URI 的通知,需要好好检查一下你的 URL 是否配置和是否配置正确



图 4.3

如果什么都不提示,请检查网络连接是否正常。